

HS922GPRS – Pack alarme connecté intelligent sans fil avec GPRS



CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Utilise la fréquence radio de 868 MHz. Doté d'une portée de 1000m en champ libre. La durée de vie des piles est améliorée.
- Transmission par GPRS avec antenne intégrée.
- Carte SIM standard.
- Port Ethernet pour connexion IP.
- Jusqu'à 32 périphériques par installation.
- Détection du brouillage radio.
- Quittez votre domicile l'esprit tranquille. L'application permet aux propriétaires/locataires de surveiller leur maison et de s'assurer du bien-être de leur famille depuis un PC ou un smartphone.
- Carte SIM standard avec 2 ans de notifications offerts.
- Autonomie de 24 heures en cas de coupure de courant.
- L'app iOS et Android Total Connect Comfort est disponible au téléchargement sur Apple Store et Google Play.
- Aide pour l'installation et la création de votre compte: <https://international.mytotalconnectcomfort.com>

LE KIT CONTIENT

- 1 x hub evohome security sans fil avec GPRS
- 1 x Détecteur de mouvement sans fil compatible avec les animaux (PIR)
- 1 x Détecteur d'ouverture sans fil pour portes et fenêtres
- 1 x Lecteur de badge sans contact et sans fil avec sirène intégrée
- 2 x Badges sans contact
- 1 x carte SIM
- 1 x Câble Ethernet / LAN
- 1 x Adaptateur universel avec prise EU et UK
- Toutes les piles nécessaires
- Les accessoires de fixation
- 1 x Guide d'installation rapide
- 1 x Carte SMS avec code d'activation
- 1 x Manuel de sécurité et fiche de garantie
- 1 x Certificat de conformité

INSTALLATION

- Usage interne uniquement.

PRODUCT SPECIFICATION

Langues couvertes par le système –
GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL = Anglais, Hollandais,
Français, Espagnol, Portugais, Italien, Nééerlandais

- Fréquence - 868MHz
- Portée sans fil : 1000m (champ libre)
- Température de fonctionnement: -10°C à +55°C

	<p>Hub evohome security sans fil avec GPRS</p> <p>Ref: SUE8EU-STD-EG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Service de notifications par email offert • Jusqu'à 32 périphériques par installation • Détection sabotage • Port Ethernet pour connexion IP • Transmission par GPRS** avec antenne intégrée • Carte SIM avec 2 ans d'accès aux services offerts • Contrôle • LED d'information sur l'état du système • Alimentation 230V~ à DC 6.5V/2A (4 x piles AA rechargeables fournies)
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Autonomie 24 heures (en cas de coupure de courant) • Indicateur de piles faibles • Dimensions 190 x 123 x 35 mm
	<p>Détecteur de mouvement sans fil compatible avec les animaux (PIR) Ref : IRPI8EZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 36 kg • Portée de détection 10 x 12m • 1 pile CR123A d'une durée de vie moyenne de 4 ans (fournie) • Détection sabotage • Dimensions 112 x 60 x 40 mm
	<p>Détecteur d'ouverture sans fil pour portes et fenêtres Ref : DO8EZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Détection sabotage • 1 pile CR123A d'une durée de vie moyenne de 5 ans (fournie) • Dimensions 102 x 22 x 23 mm
	<p>Lecteur de badge sans contact et sans fil avec sirène intégrée Ref. : SPR-S8EZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 10 utilisateurs • Deux boutons • Sirène intégrée 78dBA @1m • 4 LED d'information sur l'état du statut • 3 piles CR123A d'une durée de vie moyenne de 4 ans • Dimensions 110 x 110 x 30 mm
	<p>Badges sans fil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 badges noir • Dimensions 47 x 30 x 3 mm

Information importante sur la compatibilité : les détecteurs CAMIR8EZ, IRPI8EZ et DO8EZ ne sont pas compatibles avec les centrales d'alarme Honeywell Galaxy Flex/Galaxy Dimension et Domonial

DONNEES DU PACKAGING

PRODUCT SEUL

Code EAN: 5004100969415

Poids: approx. 2400g

Dimension du pack: 160 x 320 x 160mm

PACK STANDARD

Quantité: 4